



Generatorul de curent Energy **5500** este dotat cu motor pe benzina Subaru, starter electric, cu un consum scazut de combustibil, nivel redus de zgomot si vibratii si emisii de noxe reduse (conform cu normele EPA faza a II-a si CARB 3).

Aplicatii:

- Produce curent electric monofazat necesar in constructii, industrie, comert, agricultura;
- Reprezinta alternativa optima in lipsa conectarii la o retea de electrificare.

Avantaje:

- Pot fi alimentate si echipamente electronice si electrocasnice;
- Rezistenta la suprasarcina: alternatorul poate sa faca fata si la supracurenti pe o singura faza;
- Protectie totala impotriva scurtcircuitelor prin sigurante automate;
- Cadru metalic de protectie, foarte rezistent, vopsit in camp electrostatic.

Dotare standard:

- acumulator 12 V, filtru combustibil, impamantare, priza Schuko 230 V, protectie termica, senzor lipsa ulei, starter electric, starter manual Motor: Subaru EX27 DHS
- Putere motor: 9,0 CP
- Capacitate cilindrica: 265 cm³
- Combustibil: Benzina - 4 timpi
- Capacitate rezervor: 6,1 l
- Consum la 75%: 1,6 l/h
- Autonomie de functionare: 3,5 h
- Putere generator: 5,0 kVA
- Curent alternator 230 V / 400 V: 21,7 A / -
- Factor putere cos phi: 1
- Nivel de zgomot: 74 dB
- Greutate: 57 kg
- Dimensiuni (LxIxH): 750 x 500 x 550 mm